

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/isc-bpr2-w12-czujnik-ruchu-p-3140.html>

ISC-BPR2-W12 Czujnik ruchu

Cena brutto	78,72 zł
Cena netto	64,00 zł
Kod producenta	ISC-BPR2-W12
Producent	BOSCH

Opis produktu

Czujnik ruchu BPR2 wykorzystuje dwie soczewki Fresnela zapewniające ostry obraz w całym polu widzenia oraz wysoką skuteczność wykrywania intruzów. Soczewki te charakteryzują się wysoką gęstością (77 stref) w układzie 7-warstwowym, a regulowana soczewka obszaru bezpośrednio pod urządzeniem umożliwia skonfigurowanie trzech dodatkowych stref kontrolowanych. Łatwa instalacja, różnorodne opcje montażu oraz nowoczesne technologie wykrywania gwarantują ochronę na najwyższym poziomie.

Przetwarzanie FSP (First Step Processing) - umożliwia niemal natychmiastową reakcję na obecność człowieka bez generowania fałszywych alarmów z innych źródeł. Czułość zależy od analizowanych parametrów sygnału: amplitudy, polaryzacji, nachylenia i czasu. Eliminuje to konieczność wyboru poziomu czułości przez instalatora, co przyczynia się do zwiększenia łatwości montażu i niezawodności.

Dynamiczna kompensacja temperaturowa - czujka samodzielnie dostosowuje swoją czułość, dzięki czemu może identyfikować intruzów przy praktycznie dowolnych temperaturach.

Zasięg na całej powierzchni - udoskonalone parametry monitorowania strefy bezpośrednio pod urządzeniem oraz obszaru monitorowania rzędu 12 m x 12 m pozwoliły na uzyskanie zasięgu na całej powierzchni.

Samoblokująca obudowa - rozsuwana, samoblokująca obudowa zawiera zintegrowaną poziomnicę pęcherzykową oraz specjalną, dopasowaną i wyjmowaną listwę zaciskową, co ułatwia montaż.

Hermeticznie zamknięta komora optyczna i układy elektroniczne - komora optyczna i układy elektroniczne są hermeticznie zamknięte w płycie czołowej z osłoną ochronną zapobiegającą uszkodzeniom w trakcie montażu. Dzięki hermeticznie zamkniętej komorze optycznej na działanie czujki nie mają wpływu również cyrkulacja powietrza i owady.

Czujka ruchu PIR cyfrowa ISC-BPR2-W12

- Zasięg: 12m
- Kąt widzenia: 94°
- Rodzaj optyki: Fresnela
- Analiza sygnału: cyfrowa
- Odporność na zwierzęta: nie
- Stopień zabezpieczenia: Grade 2
- Wbudowane rezystory parametryczne: nie
- Antymasking: nie
- Wysokość montażu: 2,2...2,75m
- Sposób montażu: natynkowy wewnątrz
- Pobór prądu: 10 mA
- Temperatura pracy: -30...+55°C
- Kompensacja temperatury: cyfrowa
- Wymiar wysokość: 105mm
- Wymiar szerokość: 61mm
- Wymiar głębokość: 44mm