

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/xcoax3-set-box-zestaw-aktywnych-konwerterow-p-3389.html>

xCOAX3-SET-BOX Zestaw aktywnych konwerterów

Dostępność	Niedostępny zawsze
Kod producenta	xCOAX3-SET
Producent	ATTE

Opis produktu

Zestaw aktywnych konwerterów do transmisji Ethernet oraz PoE po koncentryku, 1 kanał 100Mbps, PoE IN 802.3at/af lub Passive (xCOAX3-SW), PoE OUT Passive (xCOAX3-CAM-BOX), zasięg do 500m, wersja BOX z kątowym złączem BNC umożliwia montaż xCOAX3-CAM-BOX w podstawie kamery, złącza RJ45/BNC_F

- możliwość montażu odbiornika w podstawie kamery lub innej puszcze instalacyjnej
- zasięg transmisji poprzez kabel koncentryczny do 500m z prędkością 100Mbps
- odporność na zakłócenia i funkcja watchdog w torze COAX
- możliwość zasilania ze switcha PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE (xCOAX3-SW)
- możliwość zasilania odbiorników PoE 802.3at/af lub PoE PASSIVE
- do 30W sumarycznej mocy w całym torze zasilania
- bardzo niski pobór mocy - 1,35W cały tor
- niewielkie rozmiary modułów
- wyraźna, optyczna sygnalizacja stanu zasilania oraz transmisji danych
- łatwe i szybkie uruchomienie bez konieczności konfiguracji parametrów

W skład zestawu wchodzi:

- xCOAX3-SW
- xCOAX3-CAM-BOX

xCOAX3-SET-BOX to zestaw aktywnych konwerterów do transmisji danych z sieci Ethernet oraz zasilania PoE poprzez typowy kabel koncentryczny wykorzystywany w monitoringu analogowym. Urządzenia umożliwiają montaż kamer IP PoE w miejscach, gdzie wymiana istniejącego okablowania koncentrycznego jest niemożliwa bądź nieopłacalna. Moduł xCOAX3-SW zasila się z dowolnego switcha PoE (port RJ45) i za pośrednictwem kabla koncentrycznego, umożliwia dwukierunkową komunikację siecią oraz zasilanie modułu xCOAX3-CAM. Maksymalna długość przewodu koncentrycznego to 500m. Kamerę bądź inny odbiornik PoE można dołączyć do portu RJ45 modułu xCOAX3-CAM na końcu linii.

Wersja BOX (kątowy układ złącza BNC) ułatwia montaż modułu xCOAX3-CAM-BOX w podstawie kamery lub innej puszcze instalacyjnej.

Obudowa z poliwęglanu to przemysłowe rozwiązanie zapewniające izolację oraz możliwie jak najmniejsze gabaryty urządzenia. Niewielki rozmiar daje szersze możliwości doboru miejsca montażu.