

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/bcs-mon7200w-monitor-ip-p-885.html>

## BCS-MON7200W Monitor IP



Dostępność	<b>Niedostępny zawsze</b>
Kod producenta	<b>BCS-MON7200W</b>
Producent	<b>BCS</b>

### Opis produktu

#### Monitor IP BCS-MON7200W :

**Monitor MON7200W** do systemu wideodomofonowego **IP BCS**. Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7", rozdzielczość 800x480. Zarządzanie lokalne za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego dostępu. Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch [BCS-SP06](#) oraz zasilacz [BCS-ZA2425](#)). Monitory BCS nie są kompatybilne ze switchami PoE innych producentów. Możliwość rozbudowy systemu do 6 monitorów w jednym lokalu. Obsługa do 20 wejść.

- Obudowa w kolorze białym ze srebrnym wykończeniem
- Język menu: polski, angielski
- Tryb pracy - głośnomówiący
- Protokół TCP/IP
- Dotykowy ekran pojemnościowy o przekątnej 7"
- Rozdzielczość 800\*480
- Monitor zarządzany za pomocą graficznego interfejsu oraz 5 sensorycznych przycisków szybkiego wyboru
- Wbudowane wyjście przekaźnikowe C,NO do dowolnego zastosowania, maksymalne obciążenie: 12VDC 50mA
- Możliwość niezależnego sterowania dwoma przekaźnikami w panelu zewnętrznym (dotyczy panelu z dodatkowym modułem przekaźnikowym [BCS-MODKD2](#))
- Diagnostyka - ikony na ekranie
- Płynna regulacja ustawień głośności rozmowy oraz głośności sygnału wywołania
- Regulacja czasu: rozmowy, podglądu, dzwonienia, nagrywania wiadomości AV, nagrania video z kamery panela zewnętrznego
- Dostęp do gniazda karty pamięci z zewnątrz (brak karty w komplecie, obsługiwane karty micro SD, max 4GB)
- Wbudowany spis lokatorów oraz lista połączeń
- Możliwość zapisu zdjęć i nagrań z kamer paneli zewnętrznych
- Możliwość zapisu wiadomości audio-video pozostawianych przez gości w przypadku nieodebrania połączenia / nieobecności lokatora (funkcję można wyłączyć)
- Możliwość automatycznego wykonywania zdjęć osób dzwoniących
- Funkcja Alarm umożliwiająca podłączenie do 6 czujników NO/NC, podział na strefy, historia zdarzeń
- Funkcja DND umożliwiająca wyciszenie monitora na zadany czas
- Funkcja Czyszczenie blokująca ekran na 45s.
- Możliwość wyświetlenia obrazu z kamer IP (wsparcie kamer BCS LINE oraz POINT oraz innych producentów po Onvif, do 32 kamer na każdy monitor)
- Obsługa do 20 wejść (paneli zewnętrznych)
- Identyfikacja paneli zewnętrznych - indywidualny opis słowny dla każdego wejścia
- Możliwość rozbudowy do 6 monitorów w jednym lokalu
- Funkcja interkom audio pomiędzy wszystkimi monitorami w tym samym budynku
- Montaż natynkowy, port Ethernet oraz wejście zasilania z boku urządzenia
- Zasilanie lokalne 12VDC lub PoE 24V (wymagany switch BCS-SP06 oraz zasilacz BCS-ZA2425)
- Podłączenie magistrali - 1 x gniazdo Ethernet auto 10/100 Mbps (przewód UTP Cat.5, standard B)
- Wymiary 200x136x22mm (Szer x Wys x Gł)