

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/ed300-adresowalny-czujnik-dymu-i-ciepła-p-238.html>

ED300 adresowalny czujnik dymu i ciepła

Cena brutto	312,42 zł
Cena netto	254,00 zł
Kod producenta	ED300
Producent	INIM ELECTRONICS

Opis produktu

Czujka adresowalna ciepła i dymu ED300 przeznaczona systemu sygnalizacji pożaru marki INIM. Do instalacji czujnika w systemie należy zastosować gniazdo EB0010.

Czujka ED 300 może być ustawiona w trybie który najbardziej pasuje do aplikacji (konfiguracja poprzez EITK1000):

Czujnik dualny ED-300 może pracować w pięciu trybach:

- **Plus Mode** (ustawiony fabrycznie) - przeznaczony dla pożarów typu TF6. W tym trybie detektor wywoła alarm gdy sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy lub sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania. Podczas pracy w tej opcji, czułość czujki zostaje ustawiona na maksymalną wartość.
- **OR Mode** - przeznaczony dla pożarów typu TF2 / TF3 / TF5. W tym trybie detektor wywoła alarm gdy sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy lub sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania.
- **AND Mode** - w tym trybie detektor wywoła alarm gdy sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy i jednocześnie sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania.
- **SMOKE Mode** - w tym trybie detektor wywoła alarm gdy sensor dymu przekroczy ustawiony poziom progowy.
- **HEAT Mode** - w tym trybie detektor wywoła alarm gdy sensor temperatury wykryje przekroczenie temperaturowego progu zadziałania.

Dualny czujnik ciepła i dymu ED-300

- wykrywane zagrożenie: wzrost temperatury, dym
- współpraca z centrale adresowalne INIM
- progi czułości czujnika: ciepła: B, A2S, A1R, BR, dymu: 0.08 / 0.10 / 0.12 / 0.15 dB/m
- montaż w gnieździe: EB0010
- wymiary: Ø110x34mm
- napięcie zasilania: DC 19~30V
- sygnalizacja poprawności działania urządzenia (dioda LED)
- pobór prądu: w stanie spoczynku: 200 uA, w stanie alarmu: max 10mA
- temperatura pracy: -5°C ~ 40°C