

Link do produktu: <https://astoralarm.pl/osd-23-optyczna-czujka-dymu-z-gniazdem-p-1951.html>

OSD 23 Optyczna czujka dymu z gniazdem

Cena brutto	228,78 zł
Cena netto	186,00 zł
Kod producenta	OSD 23
Producent	D+H

Opis produktu

Optyczna czujka dymu OSD23 przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu, w początkowej fazie powstawania pożaru.

Parametry elektryczne czujki OSD 23 umożliwiają jej instalację w systemach sygnalizacji pożaru i oddymiania. Czujka zaprojektowana jest do pracy w pomieszczeniach zamkniętych, w których w normalnych warunkach nie występuje dym, kurz lub skraplanie pary wodnej.

- napięcie dozorowania: 18V (12V-28V)
- prąd dozorowania (wartość max. przy starcie): 110 μ A
- Prąd alarmowania: 18 mA (przy 18V)
- prąd dozorowania (średni): 35 μ A
- Temperatura pracy: -22 C do +55 C
- wilgotność względna: 95% przy 40 C
- zakres temperatur pracy: -25°C do +70°C
- waga: 150g

Optyczna czujka dymu OSD23 pracuje w liniach dozorowych central sygnalizacji pożarowej i przeznaczona jest do wykrywania obecności dymu w powietrzu będącego produktem spalania lub żarzenia materiałów stanowiących typowe elementy konstrukcyjne oraz elementy wyposażenia wnętrza. Parametry czujki OSD23 zgodne ze standardami światowymi, umożliwiają jej stosowanie z powodzeniem w większości systemów wykrywania i sygnalizacji pożaru oraz systemów włamania i napadu.

- Czujka OSD23 współpracuje z gniazdami GNW12, GNW24, GNP18, GNA42
- Czujka może być dostarczana w następujących, opcjonalnych wykonaniach:
- OSD23 - czujka standardowa, dwustanowa z zatrząskiem stanu alarmu.
- OSD23M - czujka sygnalizuje stan dozorowania krótkimi błyskami diody LED występującymi co około 3 sekundy, natomiast stan alarmowania ciągłym świeceniem diody LED.
- OSD23R - czujka samoczynnie przechodzi do stanu dozorowania ze stanu alarmowania po ustąpieniu zadymienia.
- OSD23MR - połączenie dwóch powyższych opcji M i R.